

## RO901, RO902 og MR906 Manøvrerelæer

### Manøvrerelæer med indbygget motorværn

RO901 og RO902 er manøvrerelæer for henholdsvis 1 eller 2 gearmotorer til drift af skygge- eller ventilations-anlæg. Relæerne kan anvendes til håndbetjening af gearmotoren og som stærkstrøms mellemrelæ for styring fra f.eks. klimacomputere.

RO901 og RO902 har indbygget motorværn samt mellemrelæ, hvilket betyder, at styrestrømmen er meget lav (ca. 10mA).



- Styring af skygge- eller ventilations-anlæg
- Håndbetjening af gearmotor
- Stærkstrømsmellemrelæ for styring fra f.eks. klimacomputer
- Indbygget motorværn og mellemrelæ giver meget lav styrestrøm (10 mA)
- Kan udbygges med MR102 brandrelæ

### Brandsikring

Relæerne kan suppleres (udbygges) med vore MR102 brandrelæer. Det er kontrolenheder, der kan tvinge gardiner eller vinduer til at åbne/ lukke i forbindelse med eksternt signal fra røg- eller brandalarm.

Begge relæer leveres i Senmatic A/S DGT-Volmatics velkendte, stænk-tætte plastkasse. RO901 og RO902 leveres til flere spændinger med motorværn op til 10 Amp. 115V udgaven er UC og C-UL godkendt.

### Manøvrerelæ til rørmotor

MR906 er en manøvrerenhed specielt til enkeltfase, 230V reverserende rørmotorer, som anvendes ved drift af rullegardiner. Der er indbygget en tidsforsinkelse på ca. 2 sek. for at beskytte rørmotoren. Brandrelæet er en integreret del af MR906. MR906 kan indbygges i styreskabe og leveres også med 6 enheder monteret i relækasse og indbygget strømforsyning.

<b>RO901 og RO902</b>	
<b>Indgang:</b>	3 x 400 V ac, ±10% (eller 3 x 230 V ac)
<b>Udgang:</b>	3 x 400 V ac, max. 2,2 kW (3 HK) 3 x 230 V ac, max. 1,5 kW (2 HK) 1 x 230 V ac, max. 6 Amp.
<b>Endestop:</b>	Potentialfri kontakt normalt sluttet, 24 V dc, 10mA
<b>Kontrolindgang:</b>	Potentialfri kontakt 24V dc
<b>Dimensioner: H x B x D:</b>	200 x 300 x 100 mm (8 X 12 X 4")
<b>Vægt:</b>	1,5 kg (3 lbs.)

## Nordamerika

<b>RO901 og RO902</b>	
<b>Indgang:</b>	3 x 208 V ac, ±15% (eller 1 x 115 V ac)
<b>Udgang:</b>	3 x 208 V ac, max. 0,75 kW (1 HK) 1 x 115 V ac, max. 6 Amp.
<b>Endestop:</b>	Potentialfri kontakt normalt sluttet, 24 V dc, 10mA
<b>Kontrolindgang:</b>	Potentialfri kontakt 24V dc
<b>Dimensioner: H x B x D:</b>	200 x 300 x 100 mm (8 x 12 x 4")
<b>Vægt:</b>	1,5 kg (3 lbs.)

<b>MR906</b>	
<b>Indgang (6xMR906):</b> <b>MR906:</b>	1 x 230 V ac +N, +10/-15% (eller 1 x 115 V ac +N) 24 V dc, max. ripple 500mV
<b>Udgang:</b>	Max 230 V ac - 2A, max. 0,23 kW (0,3 HK) Max. 115 V ac - 2A, max. 0,23 kW (0,3 HK)
<b>Kontrolindgang:</b>	Potentialfri kontakt 24V dc
<b>Dimensioner: H x B x D:</b>	200 x 300 x 100 mm (8 x 12 x 4")
<b>Vægt (6xMR906):</b>	2,4 kg (5 lbs.)

Med forbehold for ændringer uden varsel.

Med forbehold for ændringer uden varsel.

**Distributør:**

**Head office:**

**Senmatic A/S**  
DGT Volmatic  
Industrivej 8 - DK-5471 Søndersø,  
Denmark  
Phone: +45 64 89 22 11  
Fax: +45 64 89 33 11  
dgt@senmatic.com - www.senmatic.com